



VLASNIČKI PRIRUČNIK MOBILNOG KABELSKOG PRIKLJUČKA





Sigurnosne informacije.....	3
Općenite informacije.....	5
Postupak punjenja.....	7
Rješavanje problema.....	9
Kazalo.....	12



Slike

Slike donosimo isključivo u svrhu demonstracije. Ovisno o regiji i datumu kupnje vaš proizvod možda će izgledati drugčije.

Pogreške ili netočnosti

Sve specifikacije i svi opisi točni su u trenutku objave. Međutim, zbog toga što je kontinuirano unapređivanje cilj tvrtke Tesla, zadržavamo pravo izmjene proizvoda u bilo kojem trenutku. Za prijavu bilo kakvih netočnosti ili propusta ili za davanje općih povratnih informacija ili prijedloga o kvaliteti ovih podataka vlasnika, pošaljite poruku e-pošte na adresu ownersmanualfeedback@tesla.com.

Autorska prava i zaštićeni trgovački znakovi

Sve informacije u ovom dokumentu podložne su autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Tesla, Inc. i njenih davatelja licence. Ovaj materijal nije dopušteno izmjenjivati, reproducirati ili kopirati, potpuno ili djelomično, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Tesla, Inc. i njenih davatelja licence. Dodatne informacije dostupne su na zahtjev. U nastavku su zaštićeni trgovački znakovi ili registrirani zaštićeni trgovački znakovi tvrtke Tesla, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim državama:

TESLA

MODEL X



TESLA MOTORS

MODEL 3



TESLA ROADSTER

MODEL Y

MODEL S

T E S L A

Svi ostali zaštićeni trgovački znakovi sadržani u ovom dokumentu vlasništvo su njihovih predmetnih vlasnika, a njihova upotreba ovdje ne predstavlja sponzorstvo niti pokroviteljstvo njihovih proizvoda ili usluga. Neovlaštena upotreba bilo kojeg zaštićenog trgovačkog znaka prikazanog u ovom dokumentu ili na vozilu strogo je zabranjena.



Važne sigurnosne upute

Ovaj dokument sadrži važne upute i upozorenja koja se moraju poštovati tijekom upotrebe mobilnog kabelskog priključka.

Upozorenja

- UPOZORENJE:** Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte sve upute. U suprotnom ili ako se ne pridržavate uputa ili upozorenja iz ovog dokumenta, moglo bi doći do požara, strujnog udara, teških ozljeda ili smrti.
- UPOZORENJE:** Ovaj je uredaj potrebno nadzirati kada se upotrebljava u blizini djece.
- UPOZORENJE:** Upotrebljavajte mobilni kabelski priključak samo unutar specificiranih radnih parametara.
- UPOZORENJE:** Mobilni kabelski priključak namijenjen je samo za punjenje Tesla vozila (osim modela Tesla Roadster). Nemojte je upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu ili za drugo vozilo ili predmet. Mobilni kabelski priključak namijenjen je isključivo za vozila koja ne zahtijevaju prozračivanje tijekom punjenja.
- UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati ili prestanite upotrebljavati mobilni kabelski priključak ako je neispravan ili ako izgleda pohabano, napuknuto, polomljeno ili ako je neki drugi način oštećen ili ako ne radi.
- UPOZORENJE:** Nemojte pokušavati rastavljati, popravljati, mijenjati ili modificirati mobilni kabelski priključak. Korisnik ne smije popravljati mobilni kabelski priključak. Za bilo kakve modifikacije ili popravke obratite se tvrtki Tesla.
- UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati produžni kabel, priključak za pretvorbu, adapter s više utičnica, višestruki priključak ili priključke za pretvorbu za priključivanje u mobilni kabelski priključak.
- UPOZORENJE:** Mobilni kabelski priključak nemojte odvajati iz zidne utičnice dok se vozilo puni.
- UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati generatore kao izvor napajanja za punjenje.
- UPOZORENJE:** Mobilni kabelski priključak nemojte priključivati u utičnicu koja je oštećena, labava ili istrošena. Pobrinite se da se zupci mobilnog kabelskog priključka mogu sigurno postaviti u zidnu utičnicu.
- UPOZORENJE:** Mobilni kabelski priključak nemojte priključivati u utičnicu koja nema ispravno uzemljenje.
- UPOZORENJE:** Nemojte prstima ili oštrim metalnim predmetima, poput žica, alata ili igala, dodirivati kraj mobilnog kabelskog priključka.
- UPOZORENJE:** Nemojte silom savijati ili primjenjivati pritisak na bilo koji dio mobilnog kabelskog priključka ili ga oštetići oštrim predmetima.
- UPOZORENJE:** Nemojte umetati strana tijela u bilo koji dio mobilnog kabelskog priključka.
- UPOZORENJE:** Upotreba mobilnog kabelskog priključka može utjecati na djelovanje ili umaniti djelovanje bilo kojeg medicinskog ili implantabilnog uređaja, kao što su implantabilni srčani elektrostimulatori (pejsmejeri) ili implantabilni kardioverter-defibrilatori. Prije upotrebe mobilnog kabelskog priključka provjerite moguće utjecaje punjenja na takve elektroničke uređaje kod proizvođača vašeg elektroničkog uređaja.



Mjere opreza

-  **POZOR:** Nemojte upotrebljavati generatore kao izvor napajanja za punjenje.
-  **POZOR:** Nepravilno postavljanje i testiranje mobilnog kabelskog priključka može oštetiti bateriju vozila i/ili sami kabelski mobilni priključak. Svaka zbog tog nastala šteta isključena je iz Ograničenog jamstva na novo vozilo Ograničenog jamstva na opremu za punjenje.
-  **POZOR:** Nemojte upotrebljavati mobilni kabelski priključak pri temperaturama izvan njezinog radnog raspona od -30 °C do +50 °C.
-  **POZOR:** Ako je moguće, koristite se posebnom utičnicom s jednim priključkom. Ako utičnica ima dva priključka, nemojte priključivati nijedan drugi predmet u taj drugi priključak.

Napomene

BILJEŠKA: Provjerite je li kabel za punjenje mobilnog kabelskog priključka položen tako da se na njega ne može nagaziti, preko njega prijeći vozilom, spotaknuti se o njega ili izložiti ga oštećenju ili naprezanju.

BILJEŠKA: Zabranjena je upotreba bilo kakve vrste otapala za čišćenje bilo koje komponente mobilnog kabelskog priključka. Vanjsku stranu mobilnog kabelskog priključka, kabel za punjenje i kraj kabela za punjenje s priključkom potrebno je povremeno prebrisati čistom i suhom krpom te ukloniti nakupljenu prašinu i prljavštinu.



Pregled komponente - mobilna priključnica



1. Zidna utičnica
2. Svjetla stanja
3. Kontroler mobilnog kabelskog priključka
4. Ručka
5. Tipka na ručki
6. Kabel

Specifikacije

Mobilni je kabelski priključak dug 6 metara. Upotrijebite postojeću utičnicu ili ugradite novu utičnicu na udaljenosti od približno 4 metara od priključka za punjenje vozila i najmanje 45 cm iznad tla. Priključak za punjenje nalazi se s lijeve strane vozila, iza vrata koja čine dio sklopa stražnjih svjetala.



UPOZORENJE: Nemojte priključivati mobilni kabelski priključak na produžni kabel, adapter s više utičnica, višestruki priključak, priključak za pretvorbu ili traku napajanja.



Reference specifikacija

Opis	Specifikacije
Napon	3-fazno, 230/400 VAC napajanja, 50 Hz
Maksimalni izlaz struje	16 A
Duljina kabela	6 m
Dimenzije kontrolera mobilnog kabelskog priključka	Visina: 179,8 mm Širina: 81,7 mm Dubina: 47,3 mm
Težina	2,4 kg
Radna temperatura	-30° C do +50 °C
Tip kućišta	IP 55 (vanjska i unutarnja upotreba)
Ventilacija	Nije potrebna

Vrijeme punjenja

Vrijeme punjenja ovisi o dostupnom naponu i struji iz utičnice, a podložno je raznim uvjetima. Vrijeme punjenja ovisi i o okolnoj temperaturi i temperaturi baterije vozila. Ako baterija nije u optimalnom temperaturnom rasponu za punjenje, vozilo zagrijava ili hlađi bateriju prije ili za vrijeme punjenja.

Kako biste procijenili ukupno vrijeme potrebno za ponovno punjenje baterije u satima (od približno nula posto do približno sto posto), veličinu baterije (kWh) podijelite sa snagom (kW). Različiti adapteri pružaju različitu struju i napajanje.

Dok punite vozilo, možete i dodirnuti ikonu **Charging** za pregled informacija o stanju punjenja; prikazuje se vrijeme preostalo do kompletne napunjenoosti baterije pri trenutno odabranoj razini punjenja.

Dodatane informacije o vremenu potrebnom za punjenje Tesla vozila potražite na www.tesla.com/support.



Priklučivanje

1. Priklučite mobilni kabelski priključak u utičnicu. Adapter treba umetnuti do kraja u utičnicu.
2. Dok je vozilo otključano, pritisnite tipku na vrhu ručke mobilnog kabelskog priključka. Vrataška priključka za punjenje se otvaraju.



BILJEŠKA: Vozilo je otključano dok je ključ u blizini i automatsko otključavanje je omogućeno. Vrata priključka za punjenje također možete otvoriti bilo kojom od sljedećih metoda:

- Ako je vozilo opremljeno vratima priključka za motorizirano punjenje, pritisnite vrata priključka za punjenje ako je vozilo otključano ili se u blizini nalazi prepoznati ključ.
- Zadržite tipku poklopca prtljažnika na privjesku s ključem na 1 do 2 sekunde.
- Upotrijebite dodirni zaslon kako biste otvorili izbornik Charging zatim dodirnite **Open Charge Port**.
- Upotrijebite mobilnu aplikaciju Tesla.

3. Priklučite ručku mobilnog kabelskog priključka u priključak za punjenje vozila.
4. Nakon što mobilni kabelski priključak priključite u vozilo, svjetlo indikatora priključka za punjenje treperi zelenom bojom tijekom punjenja, a u vozilu se prikazuju podaci o punjenju. Zaslon se isključuje nakon što zatvorite sva vrata. Svjetlo indikatora priključka za punjenje prestaje s treperenjem ubrzo nakon što vozač zaključa vozilo.

Otkopčavanje

Kad se postupak punjenja dovrši, svjetlo prestaje treperiti i stalno svijetli zeleno.

1. Dok je vozilo otključano, pritisnite i držite tipku na ručki mobilnog kabelskog priključka, pričekajte dok svjetlo indikatora priključka za punjenje postane bijele boje, a zatim izvucite mobilni kabelski priključak iz priključka za punjenje.

BILJEŠKA: Kako bi se sprječilo neovlašteno isključivanje, vozilo se mora otključati ili vozilo mora moći prepoznati ključ u blizini prije nego što dopusti iskopčavanje ručke mobilnog kabelskog priključka.

BILJEŠKA: Nakon što se zasun priključka za punjenje uvuče, mobilni kabelski priključak više nije pod napajanjem i možete ga sigurno isključiti iz vozila.



2. Vratašca priključka za punjenje automatski se zatvaraju nakon uklanjanja kabela za punjenje.

BILJEŠKA: Ako vaš model nema motorizirana vratašca priključka za punjenje, morat ćete ih gurnuti kako bi se zatvorila.

Društvo Tesla preporuča da mobilni kabelski priključak ostavljate priključen u zidnu utičnicu kako bi se izbjeglo trošenje i oštećivanje zbog svakodnevne upotrebe. Ako ne planirate neko vrijeme upotrebljavati mobilni kabelski priključak (primjerice, ako odlazite na odmor), iskopčajte ga i odložite na odgovarajuće mjesto.

Dodatne informacije

Detaljne informacije o punjenju vozila (prilagodavanje postavki punjenja, pregled statusa punjenja i sl.) potražite u odjeljku o punjenju u korisničkom priručniku.



Svjetla stanja i gumb za ponovno pokretanje

U normalnim uvjetima dok je punjenje u tijeku, svjetla mobilnog kabelskog priključka uključuju se povremeno, a crveno je svjetlo isključeno. Utvrđite probleme tako što ćete pripaziti na ta svjetla tijekom priključivanja.

U nekim slučajevima, možda ćete morati pritisnuti gumb RESET koji se nalazi na stražnjoj strani.



Šifre svjetla

Upotrijebite sljedeću tablicu za rješavanje problema šifre svjetala:

Zeleno svjetlo	Crveno svjetlo	Što znači	Što učiniti
Gornje svjetlo uključeno	Isključeno	Napajanje uključeno. Mobilni kabelski priključak ima napajanje i u fazi pripravnosti je, ali ne puni.	Ništa.
Treperava svjetla	Isključeno	Punjjenje. Mobilni se kabelski priključak puni.	Ništa.



Zeleno svjetlo	Crveno svjetlo	Što znači	Što učiniti
Isključeno	1 bljesak	Uzemljenje: Struja prolazi putanjom koja nije sigurna. Sekundarna pogreška prirodnog uzemljenja.	Ništa. Jedinica se automatski ponovno pokreće nakon 15 minuta. Ako se problem nastavi, pobrinite se da nitko ne diraju vozilo i pritisnite gumb Reset.
Isključeno	2 bljeska	Uzemljenje: Pogreška samotestiranja.	Pritisnite gumb RESET. Ako se problem nastavi, iskopčajte mobilni kabelski priključak iz vozila i utičnice te ga ponovno pokušajte priključiti u drugu utičnicu.
Isključeno	3 bljeska	Pogreška sklopnika.	Isključite mobilni kabelski priključak iz vozila. Ako je mobilni kabelski priključak ispravan, onda postoji problem s vozilom. Ako mobilni kabelski priključak nije ispravan, onda ga zamijenite.
Isključeno	4 bljeska	Prenaponska/podnaponska zaštita.	Obratite se električaru za ispravne vrijednosti napona na prekidaču koji opslužuje mobilni kabelski priključak.
Isključeno	5 bljeskova	Termička pogreška utičnice.	Temperatura zidne utičnice previše je zagrijana i punjenje je zaustavljeno. Utičnicu bi trebao pregledati električar kako bi ustanovio je li ožičenje ispravno priključeno i odgovarajuće veličine, kao i bilo kakve druge znakove trošenja i oštećenja. U međuvremenu priključite u drugu utičnicu ako je moguće.
Isključeno	6 bljeskova	Termička pogreška: Mobilni se kabelski priključak zagrijava iznutra.	Pomaknite vozilo na hladnije mjesto i priključite mobilni kabelski priključak.
Isključeno	7 bljeskova	Pogreška Signala provjere A: Razina je signala provjere netočna.	Mobilni kabelski priključak možda ima oštećenja zbog vode ako se upotrebljava na otvorenom.
Isključeno	8 bljeskova	Pogreška Signala provjere B: Razina je signala provjere netočna.	Mobilni kabelski priključak možda ima oštećenja zbog vode ako se upotrebljava na otvorenom.
Isključeno	9 bljeskova	Pogreška Signala provjere C: Razina je signala provjere netočna.	Mobilni kabelski priključak možda ima oštećenja zbog vode ako se upotrebljava na otvorenom.
Isključeno	10 bljeskova	Pogreška Signala provjere F: Razina je signala provjere netočna.	Mobilni kabelski priključak možda ima oštećenja zbog vode ako se upotrebljava na otvorenom.
Isključeno	11 bljeskova	Problem s naponom od 12 V: Napon od 12 V nije točan.	Zamijenite mobilni kabelski priključak.



Zeleno svjetlo	Crveno svjetlo	Što znači	Što učiniti
Isključeno	12 bljeskova	Otkriven je kratki spoj na termalnom senzoru utičnice.	Zamijenite mobilni kabelski priključak.
Isključeno	13 bljeskova	Pogreška otvaranja otkrivena je na senzoru temperature utičnice.	Zamijenite mobilni kabelski priključak.
Isključeno	14 bljeskova	Nepodudaranje firmvera: Oštećen je program na mobilnom kabelskom priključku.	Ponovno umetnите mobilni kabelski priključak. Ako se problem nastavi, zamijenite mobilni kabelski priključak.
Isključeno	15 bljeskova	Pogreška Vref: Referenca napona na mobilnom kabelskom priključku nije uspjela.	Ponovno umetnите mobilni kabelski priključak. Ako se problem nastavi, zamijenite mobilni kabelski priključak.

Pitanja?

Ako imate pitanja, pogledajte <http://tesla.com/support>.



A

autorska prava: [2](#)

M

mjere opreza: [4](#)

montaža: [2](#)

informacije o: [2](#)

N

napomene: [4](#)

P

pogreške u dokumentaciji, slanje
povratnih informacija: [2](#)

S

sigurnosne upute: [3](#), [4](#)

U

upozorenja: [3](#)

Z

zaštićeni trgovački znakovi: [2](#)

Datum izdavanja: May 4, 2021

T E S L A