



















ZAPISZ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. Niniejszy dokument zawiera ważne instrukcje i ostrzeżenia, do których należy stosować się podczas używania adaptera do gniazda CCS Combo 2.

-  **Ostrzeżenie:** Zapoznaj się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem z adaptera do gniazda CCS Combo 2. Niezastosowanie się do instrukcji lub ostrzeżeń zawartych w tym dokumencie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
-  **Ostrzeżenie:** Adapter do gniazda CCS Combo 2 jest przeznaczony wyłącznie do ładowania pojazdów Tesla Model S i Model X. Nie wolno go używać do żadnych innych celów ani do żadnego innego pojazdu lub przedmiotu. Adapter do gniazda CCS Combo 2 jest przeznaczony wyłącznie do pojazdów, które nie wymagają wentylacji podczas ładowania.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno używać adaptera do gniazda CCS Combo 2, jeśli jest on wadliwy, pęknięty, zużyty, zniszczony lub uszkodzony w inny sposób bądź jeśli nie działa.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno podejmować prób otwarcia, demontażu, naprawy, modyfikacji ani innej ingerencji w układy adaptera do gniazda CCS Combo 2. Adapter nie nadaje się do naprawy przez użytkownika. W sprawie napraw należy kontaktować się z firmą Tesla.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno rozłączać adaptera do gniazda CCS Combo 2 podczas ładowania pojazdu.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno używać adaptera do gniazda CCS Combo 2 w przypadku narażenia użytkownika, pojazdu, stacji ładowania lub samego adaptera na działanie silnego deszczu, śniegu, burz elektrycznych lub innych niesprzyjających warunków pogodowych.
-  **Ostrzeżenie:** Aby zapobiec uszkodzeniu adaptera do gniazda CCS Combo 2 lub jego elementów, należy zachować ostrożność podczas użytkowania i przenoszenia adaptera. Nie wolno poddawać adaptera działaniu dużej siły lub uderzeń, ciągnąć za niego, skręcać lub plątać jego przewodów, wlec go lub deptać po nim.
-  **Ostrzeżenie:** Należy zawsze chronić adapter do gniazda CCS Combo 2 przed wilgocią, wodą i ciałami obcymi. Nie wolno korzystać z adaptera do gniazda CCS Combo 2, jeżeli widoczne są na nim oznaki uszkodzenia lub korozji.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno dotykać styków adaptera do gniazda CCS Combo 2 palcami ani ostrymi metalowymi przedmiotami, takimi jak druty, narzędzia lub igły.
-  **Ostrzeżenie:** W przypadku ładowania w czasie opadów deszczu nie wolno dopuścić, aby woda spłynęła wzdłuż przewodu i zmoczyła adapter do gniazda CCS Combo 2 lub gniazdo ładowania pojazdu.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno podłączać adaptera do gniazda CCS Combo 2 do przewodu ładowania, jeżeli jest on zanurzony w wodzie lub pokryty śniegiem. Jeżeli dojdzie do opisanej powyżej sytuacji, tzn. adapter do gniazda CCS Combo 2 będzie już podłączony i konieczne okaże się jego odłączenie, należy najpierw zatrzymać ładowanie, a następnie odłączyć adapter.
-  **Ostrzeżenie:** Należy chronić adapter do gniazda CCS Combo 2 Adapter przed uszkodzeniem przez ostre przedmioty.
-  **Ostrzeżenie:** Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do żadnej części adaptera do gniazda CCS Combo 2.
-  **Ostrzeżenie:** Należy zadbać o to, aby przewód ładujący oraz adapter do gniazda CCS Combo 2 nie powodowały utrudnień w ruchu pieszym lub samochodowym oraz nie blokowały innych przedmiotów.
-  **Ostrzeżenie:** Korzystanie z adaptera do gniazda CCS Combo 2 może mieć niekorzystny wpływ na działanie medycznych i wszczepianych urządzeń elektronicznych, takich jak kardiostymulator czy wszczepialny kardiowerter-defibrylator. Przed użyciem adaptera do gniazda CCS Combo 2 należy skonsultować wpływ ładowania na powyższe urządzenia elektroniczne z ich producentem.



 **Ostrzeżenie:** Nie wolno czyścić adaptera do gniazda CCS Combo 2 przy użyciu środków rozpuszczalnikowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z adapterem do gniazda CCS Combo 2 Adapter prosimy o skontaktowanie się z firmą Tesla.



Instrukcja obsługi adaptera do gniazda CCS Combo 2

Dane techniczne

Adapter jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia przewodu ładowania stacji ładowania CCS Combo 2 do pojazdu Tesla Model S lub Model X, który wyposażono w opcję ładowania prądem stałym (DC) w standardzie Combo 2.

Notka: Pojazdy wyprodukowane przed 1 maja 2019 r nie są wyposażone w opcję ładowania w systemie CSS. Aby zainstalować tę opcję, skontaktuj się z serwisem firmy Tesla.

Napięcie	410 V DC
Stopień ochrony	IP44
Temperatura robocza	-30°C do +50°C (-22°F do +122°F)
Temperatura przechowywania	-40°F do +185°F (-40°C do +85°C)

! Ostrzeżenie: Nie wolno korzystać z adaptera do gniazda CSS Combo 2 ani przechowywać go w temperaturze wyższej lub niższej niż określona powyżej.

Czas ładowania

Czas ładowania zależy od parametrów mocy i prądu stacji ładowania oraz od różnych innych warunków. Czas ładowania zależy również od temperatury otoczenia i temperatury akumulatora pojazdu. Jeśli temperatura akumulatora nie mieści się w optymalnym zakresie ładowania, pojazd ogrzewa lub chłodzi akumulator przed rozpoczęciem ładowania. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące czasu ładowania posiadanego pojazdu Tesla, odwiedź stronę firmy Tesla dla swojego regionu.

Podłączanie

! Ostrzeżenie: Przed każdym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy adapter do gniazda CSS Combo 2 nie uległ uszkodzeniu.

1. Otwórz klapkę gniazda ładowania posiadanego pojazdu Tesla.
2. Przymocuj adapter do gniazda CCS Combo 2 do końca przewodu stacji ładowania tak, aby był on mocno osadzona i upewnij się, że jest całkowicie podłączony.
3. Podłącz adapter do gniazda CCS Combo 2 do posiadanego pojazdu Tesla i zaczekaj, aż pojazd załączy blokadę przytrzymującą adapter.
4. Aby rozpocząć procedurę ładowania, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stacji.

Notka: Kroki 2 i 3 można wykonać w odwrotnej kolejności.

Notka: Obsługa stacji ładowania będzie różna w zależności od producenta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji ładowania.

Odłączanie

Gdy ładowanie zostanie zakończone:

1. Aby zatrzymać procedurę ładowania, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stacji.
2. Odblokuj port ładowania pojazdu, a następnie wyciągnij adapter.
3. Zamknij klapkę gniazda.
4. Odłącz adapter do gniazda CCS Combo 2 od przewodu ładowania i odłóż go w odpowiednie miejsce.



Rozwiązywanie problemów

Jeżeli posiadany pojazd Tesla nie ładuje się w przypadku korzystania z adaptera do gniazda CCS Combo 2, sprawdź wyświetlacz pojazdu pod kątem informacji o możliwych błędach. Zawsze sprawdzaj stan stacji ładowania. Adapter do gniazda CCS Combo 2 jest przewidziany do użytku z wszystkimi stacjami ładowania w systemie CCS, jednak niektóre stacje mogą nie być kompatybilne. Firma Tesla dąży do nieustannego usprawniania swoich produktów i uznaje za konieczne zapewnienie kompatybilności z jak największą liczbą stacji ładowania zarówno teraz, jak i w przyszłości. Z tego względu Tesla zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w produktach bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W związku z tym posiadany pojazd może podlegać aktualizacjom oprogramowania obejmującym adapter do gniazda CCS Combo 2.

Pytania?

Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu z firmą Tesla w Twoim regionie, zaloguj się do konta Tesla.

Notka: W przypadku zgłaszania problemu związanego z ładowaniem prosimy podać markę, model i lokalizację stacji ładowania.