



CHAdEMO-ADAPTER
HANDLEIDING

COMMUNICATIEVOORSCHRIFTEN

RADIO- EN TELEVISIESTORING

De apparatuur in deze handleiding kan elektromagnetische interferentie opwekken. Als de apparatuur niet op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de aanwijzingen van Tesla, kan het de ontvangst van radio en TV verstoren.

CONFORMITEIT

De CHAdeMO-adapter voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC en Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC.

FOUTEN OF TEKORTKOMINGEN

Opmerkingen en suggesties ter verbetering van deze handleiding kunt u via e-mail sturen naar: ownersmanualfeedback@teslamotors.com.

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Dit document bevat belangrijke instructies en aanwijzingen die u bij het gebruik van de CHAdeMO-adapter moet volgen.



WAARSCHUWINGEN

- Lees dit document voordat u de CHAdeMO-adapter gebruikt. Het negeren van de aanwijzingen en instructies in dit document kan leiden tot *brand, elektrische schokken, ernstig letsel of de dood*.
- De CHAdeMO-adapter is uitsluitend ontwikkeld voor het laden van een Tesla (met uitzondering van Tesla Roadster). Gebruik de connector niet voor andere doeleinden of voor andere auto's of apparaten. De CHAdeMO-adapter is alleen bestemd voor auto's die niet gekoeld hoeven te worden tijdens het opladen.
- Gebruik de CHAdeMO-adapter niet als deze gebroken, gebarsten, gescheurd of op enig andere wijze beschadigd is of niet werkt.
- Probeer de CHAdeMO-adapter niet zelf te demonteren, te repareren, te isoleren of aan te passen. De adapter kan niet door de gebruiker gerepareerd worden. Neem contact op met Tesla voor eventuele reparaties.
- Ontkoppel de CHAdeMO-adapter niet tijdens het opladen van het voertuig.
- Gebruik de CHAdeMO-adapter niet wanneer u, de auto of het laadstation blootstaan aan hevige regenval, sneeuwval, onweer of andere slechte weersomstandigheden.
- Wees voorzichtig met de CHAdeMO-adapter wanneer u deze gebruikt of vervoert. Zorg ervoor dat deze niet wordt verdraaid, gebogen, gevouwen of uitgerekt, trek er ook niet aan en ga er niet op staan om schade aan de adapter of onderdelen hiervan te voorkomen.
- Bescherm de CHAdeMO-adapter te allen tijde tegen vocht, water en vreemde voorwerpen. Gebruik de CHAdeMO-adapter niet als deze beschadigd of gecorrodeerd lijkt of is.
- Raak de contacten van de CHAdeMO-adapter niet aan met scherpe metalen voorwerpen zoals draad, gereedschap of naalden.



WAARSCHUWINGEN (vervolg)

- Als het tijdens het laden regent, ervoor zorgen dat het water niet langs de kabel naar de CHAdeMO-adapter of het laadcontact van de auto kan stromen.
- Als de laadkabel van het CHAdeMO-laadstation zich onder water bevindt of is ondergesneeuwd, de stekker van de CHAdeMO-adapter niet aansluiten. Als in zo'n geval de CHAdeMO-adapter al is aangesloten en moet worden losgemaakt, eerst het laden stoppen en vervolgens de stekker van de adapter losmaken.
- De CHAdeMO-adapter niet met scherpe objecten beschadigen.
- Geen vreemde voorwerpen in enig onderdeel van de CHAdeMO-adapter steken.
- Let erop dat de laadkabel van de CHAdeMO-adapter geen obstakel vormt voor voetgangers, andere voertuigen en objecten.
- Het gebruik van de CHAdeMO-adapter kan de goede werking van medische, elektronische apparaten en implantaten, zoals pacemakers en defibrillators, verstoren. Raadpleeg de fabrikant over de invloed die het laadproces op dergelijke apparatuur kan hebben, voordat u de CHAdeMO-adapter gebruikt.
- Geen oplosmiddelen gebruiken om de CHAdeMO-adapter schoon te maken.
- Voor vragen of opmerkingen over uw CHAdeMO-adapter kunt u contact opnemen met Tesla.

TECHNISCHE GEGEVENS

Alleen gebruiken om de laadkabel van een CHAdeMO-laadstation aan te sluiten op een Tesla-voertuig dat geschikt is voor opladen met gelijkstroom. De locatie van het laadcontact verschilt afhankelijk van het model. In de boorddocumentatie van uw Tesla vindt u de locatie van het laadcontact en gedetailleerdere laadinstructies.

Stroom*	125 ADC MAX CONT
Spanning	100-450 VDC
Classificatie behuizing	IP55
Werkings temperatuur	-22 °F tot 122 °F -30 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-40 °F tot +185 °F -40 °C tot +85 °C

*Volledige stroomsterkte is mogelijk niet beschikbaar bij extreme temperaturen.



OPGELET: Gebruik of bewaar de CHAdeMO-adapter niet bij temperaturen die buiten de hierboven genoemde bereiken liggen.

LAADTIJD

De laadtijd is afhankelijk van het vermogen en de stroom van het beschikbare laadstation en andere omstandigheden. De laadtijd is ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de batterij in de auto. Als de batterij te heet of te koud is, zal de auto de batterij afkoelen of opwarmen voordat het opladen begint.

Ga naar www.teslamotors.com voor de laatste informatie over hoe lang het opladen van de batterij duurt.

AANSLUITEN



OPGELET: Controleer de CHAdeMO-adapter altijd op beschadigingen voordat u deze gebruikt.

- 1 Zorg dat uw sleutel in de buurt is en gebruik vervolgens het touchscreen om het laadcontact van uw Tesla te openen.
- 2 Sluit de CHAdeMO-adapter aan op het uiteinde van de laadkabel van het laadstation. Houd de adapter recht voor de laadkabel en druk de adapter aan tot deze vastklikt.

OPMERKING: De adapter heeft gevormde "pinnen" die uitgelijnd moeten worden met de corresponderende tabs van de oplaadkabel.



- 3 Steek de CHAdeMO-adapter in uw Tesla en wacht tot de auto een vergrendelingshendel activeert om de adapter op zijn plaats te houden.



- 4 Volg de instructies op het CHAdeMO-laadstation om het opladen te starten.


OPMERKINGEN:

- Stap 2 en 3 kunnen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.
- De werking van het CHAdeMO-laadstation varieert afhankelijk van de fabrikant van het station. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van het CHAdeMO-laadstation.

LOSMAKEN

Wanneer laden is voltooid:

- 1 Houd de knop op de CHAdeMO-adapter ingedrukt, wacht tot de vergrendelingshendel is ingetrokken en trek dan de adapter uit het oplaadpunt.

 **OPGELET:** Als u de kabel van het laadstation uit de CHAdeMO-adapter haalt terwijl de adapter nog op de auto is aangesloten, zorg er dan voor dat de adapter niet tegen de auto valt en deze beschadigt.

- 2 Druk het klepje van het laadcontact dicht.
- 3 Haal de CHAdeMO-adapter uit het laadstation en berg deze op een geschikte plaats op.

STATUSLAMPJE

Wanneer de CHAdeMO-adapter onder normale omstandigheden stroom krijgt van het laadstation, gaat de groene led branden. De led knippert groen tijdens het opladen.



STORINGEN VERHELPEN

Als uw Tesla niet wordt geladen wanneer u de CHAdeMO-adapter gebruikt, kunt u op de display van uw auto controleren of er een fout is opgetreden. Controleer altijd de status van het laadstation.

De CHAdeMO-adapter is ontworpen voor gebruik met alle CHAdeMO-laadstations, maar het is mogelijk dat deze niet compatibel is met sommige modellen.

Tesla streeft naar continue verbetering en verbetering is ook noodzakelijk om compatibiliteit met zoveel mogelijk modellen CHAdeMO-stations te garanderen, nu en in de toekomst. Tesla behoudt zich daarom het recht voor op elk moment productwijzigingen aan te brengen. Dit betekent ook dat de firmware van uw CHAdeMO-adapter waarschijnlijk af en toe moet worden bijgewerkt. Firmware-updates worden door Tesla Service uitgevoerd.

VRAGEN?

Ga naar www.teslamotors.com en meld u aan bij uw MyTesla-account voor contactinformatie van Tesla in uw regio.

OPMERKING: Geef a.u.b. merk, model en locatie van het CHAdeMO-laadstation op wanneer u een probleem met laden meldt.

©2014-2016 TESLA MOTORS, INC. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie in dit document en alle MODEL S[®] software valt onder het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van Tesla Motors, Inc. en haar licentiehouders. Wijziging, reproductie of kopiëren, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Tesla Motors, Inc. en haar licentiehouders. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar. Onderstaande merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Tesla Motors, Inc. in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA
ROADSTER



TESLA |



MODEL S

MODEL X

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en het gebruik van deze handelsmerken impliceert niet dat er sprake is van sponsoring of promotie van deze producten en/of diensten. Het ongeoorloofd gebruik van elk van de handelsmerken in dit document of in de auto is niet toegestaan.

TESLA

3500 Deer Creek Road
Palo Alto, CA 94304

Ond. nr.: 1036393-07-D