



BRUKERHÅNDBOK  
FOR CHAdeMO-  
ADAPTER

## **KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER**

### **RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER**

Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes på riktig måte og i tråd med Teslas instruksjoner, kan det forstyrre radio- og TV-signaler.

### **SAMSVAR**

CHAdemo-adapteren er i samsvar med følgende EU-direktiver: Lavspenningsdirektivet (LVD) 2006/95/EF og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EF.

### **FEIL ELLER UTELATELSER**

Ved feil, unøyaktigheter eller utelatelser i denne brukerhåndboken, send en e-post til: [ownersmanualfeedback@teslamotors.com](mailto:ownersmanualfeedback@teslamotors.com).

**TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE.** Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du bruker CHAdeMO-adapteren.



#### **ADVARSLER**

- Les dette dokumentet før du bruker CHAdeMO-adapteren. Hvis du ikke følger instruksjonene og advarslene i dette dokumentet, kan det føre til *brann, elektrisk støt, alvorlig skade eller død*.
- CHAdeMO-adapteren er kun designet for å lade et Tesla-kjøretøy (unntatt Tesla Roadster). Den må ikke brukes til andre formål eller med et annet kjøretøy eller en annen gjenstand. CHAdeMO-adapteren skal kun brukes til kjøretøy som ikke krever ventilasjon under lading.
- Ikke bruk CHAdeMO-adapteren hvis den er defekt, har sprekker, er slitt, ødelagt eller er skadet på andre måter, eller hvis den ikke fungerer.
- Ikke prøv å åpne, demontere, reparere, manipulere eller modifisere CHAdeMO-adapteren. Brukere kan ikke utføre service på adapteren. Kontakt Tesla for reparasjon.
- Ikke koble CHAdeMO-adapteren fra mens kjøretøyet lades.
- Ikke bruk CHAdeMO-adapteren når enten du, kjøretøyet, ladestasjonen eller CHAdeMO-adapteren er utsatt for voldsomt regn, snø, tordenvær eller andre lignende værforhold.
- Når CHAdeMO-adapteren brukes eller transporteres, må den håndteres forsiktig. For å beskytte CHAdeMO-adapteren og dens komponenter mot skade må du ikke bruke kraft på den, utsette den for støt, dra, vri, vikle eller trække på den.
- CHAdeMO-adapteren må til enhver tid beskyttes mot fuktighet, vann og fremmedlegemer. Hvis den likevel blir utsatt for dette og det ser ut til å ha skadet eller korrodert CHAdeMO-adapteren, må du ikke bruke CHAdeMO-adapteren.
- Ikke berør CHAdeMO-adapterens terminalender med skarpe metallobjekter, som f.eks. ledninger, verktøy eller nåler.



## ADVARSLER forts.

- Hvis det regner mens kjøretøyet lades, må du påse at det ikke renner regnvann langs kabelen og inn i CHAdeMO-adapteren eller kjøretøyets ladeport.
- Hvis CHAdeMO-ladestasjonens ladekabel er oversvømt av vann eller tildekket av snø, må du ikke sette inn støpselet til CHAdeMO-adapteren. Hvis støpselet til CHAdeMO-adapteren allerede er koblet til i denne situasjonen, og må kobles fra, må først ladingen avbrytes og deretter må støpselet til CHAdeMO-adapteren kobles fra.
- Pass på så du ikke skader CHAdeMO-adapteren med skarpe objekter.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen del av CHAdeMO-adapteren.
- Pass på at CHAdeMO-ladestasjonens ladekabel og CHAdeMO-adapteren ikke ligger i veien for fotgjengere eller andre kjøretøy eller objekter.
- Bruk av CHAdeMO-adapteren kan ha innvirkning på eller forhindre medisinsk utstyr eller implantater, som f.eks. pacemakere eller implantert defibrillator. Forhør deg med produsenten av utstyret om hvilke effekter ladingen kan ha på slikt elektronisk utstyr før du bruker CHAdeMO-adapteren.
- Ikke rengjør CHAdeMO-adapteren med løsemidler.
- Hvis du har spørsmål om eller bekymringer som gjelder CHAdeMO-adapteren, ta kontakt med Tesla.

## SPESIFIKASJONER

Skal bare brukes til å koble ladekabelen på en CHAdeMO-ladestasjon til et Tesla-kjøretøy som er aktivert for likestrømslading. Ladeportens plassering varierer avhengig av kjøretøyets modell. Se eierdokumentasjonen for Tesla-kjøretøyet for plassering av ladeport og mer detaljerte ladeinstruksjoner.

Strøm*	125 A DC MAKS. KONT.
Spenning	100-450 V DC
Kapslingsgrad	IP55
Driftstemperatur	-22 °F til 122 °F -30 °C til +50 °C
Lagringstemperatur	-40 °F til +185 °F -40 °C til +85 °C

\*Full strøm er kanskje ikke tilgjengelig ved bruk i ekstreme temperaturer.



**FORSIKTIG:** Ikke bruk eller oppbevar CHAdeMO-adapteren i temperaturer utenfor områdene oppført ovenfor.

## LADETID

Ladetid varierer avhengig av effekten og strømstyrken som er tilgjengelig fra ladestasjonen, noe som avhenger av flere forhold. Ladetiden er også avhengig av omgivelsestemperaturen og temperaturen på kjøretøyets batteri. Hvis batteriet ikke holder en optimal temperatur for lading, vil kjøretøyet varme opp eller kjøle ned batteriet før ladingen begynner.

Se [www.teslamotors.com](http://www.teslamotors.com) for oppdatert informasjon om hvor lang tid det tar å lade ditt Tesla-kjøretøy.

## KOBLE TIL



FORSIKTIG: Inspiser alltid CHAdeMO-adapteren for skade før den brukes.

- 1 Med nøkkelen i nærheten må du bruke touchscreen til å åpne ladeporten på Tesla-kjøretøyet.
- 2 Fest CHAdeMO-adapteren til enden av ladestasjonens ladekabel ved å rette inn adapteren med ladekabelen og trykker til den knepper på plass.

**MERK:** Adapteren har "nøkkelspor" som rettes inn med korresponderende pinner på ladekabelen.



- 3 Koble CHAdeMO-adapteren til Tesla-kjøretøyet, og vent til kjøretøyet aktiverer en lås som holder adapteren på plass.




- 4 Følg instruksjonene på CHAdeMO-ladestasjonen for å starte ladeøkten.

### MERK:

- Trinn 2 og 3 kan utføres i motsatt rekkefølge.
- Bruk av CHAdeMO-ladestasjon vil variere avhengig av stasjonens produsent. For informasjon, se CHAdeMO-ladestasjonens instruksjoner.

## KOBLE FRA

Når ladingen er fullført:

- 1 Trykk ned og hold inne knappen på CHAdeMO-adapteren, vent på at kjøretøyets lås skal trekke seg tilbake, og trekk adapteren ut av ladeporten.  
 **FORSIKTIG:** Hvis du kobler ladestasjonens kabel fra CHAdeMO-adapteren mens adapteren fremdeles er koblet til kjøretøyet, sørg for at adapteren ikke slenges mot kjøretøyet og forårsaker skade.
- 2 Skyv ladeportluken igjen.
- 3 Koble CHAdeMO-adapteren fra ladestasjonen og oppbevar den på et egnet sted.

## STATUSLYS

Under normale forhold lyser det grønne LED-lyset når CHAdeMO-adapteren får strøm fra ladestasjonen. Under lading blinker LED-lyset grønt.



## LØSE FEIL

Hvis Tesla-kjøretøyet ikke vil lade med CHAdeMO-adapteren, kontroller displayet i Tesla-kjøretøyet for informasjon om eventuelle feil som har inntruffet. Kontroller alltid statusen for ladestasjonen.

Selv om CHAdeMO-adapteren er utformet for å fungere med alle CHAdeMO-ladestasjoner, kan det hende den er inkompatibel med enkelte modeller.

Kontinuerlig forbedring er et konstant mål for Tesla og er nødvendig for å sikre kompatibilitet med så mange CHAdeMO-stasjonsmodeller som mulig, både i dag og i fremtiden, og av den grunn forbeholder Tesla seg retten til å foreta produktendringer til enhver tid. Derfor kan det fra tid til annen være nødvendig å oppdatere CHAdeMO-adapterens programvare. Programvareoppdateringer utføres av Tesla Service.

## SPØRSMÅL?

Logg inn på MY TESLA-kontoen din på [www.teslamotors.com](http://www.teslamotors.com) for å finne Tesla-kontaktinformasjon for regionen din.

**MERK:** Hvis du rapporterer et ladeproblem, husk å oppgi merke, modell og plassering av CHAdeMO-ladestasjonen.





©2014-2016 TESLA MOTORS, INC. Med enerett.

All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S®-programvare er underlagt opphavsrett og andre åndsverkrettigheter som tilhører Tesla Motors, Inc. og deres rettighetshavere. Det er ikke tillatt å endre, gjengi eller kopiere dette materialet, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Tesla Motors, Inc. og deres rettighetshavere. Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel. De følgende er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Tesla Motors, Inc. i USA og andre land:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA  
ROADSTER



TESLA |



MODEL S

MODEL X

Alle andre varemerker i dette dokumentet eies av sine respektive eiere, og bruk i dette dokumentet innebærer ikke sponning av eller støtte til deres produkter eller tjenester. Uautorisert bruk av noen av varemerkene i dette dokumentet eller på kjøretøyet, er strengt forbudt.

**TESLA**

3500 Deer Creek Road  
Palo Alto, 94304 CA

Delenr.: 1036393-11-D